



1X-F4-SC-06

Konventionell brandlarmscentral med skandinavisk nyckel – 4 sektioner

1X-F4-SC-06

1X-F4-SC-06 är en konventionell brandlarmcentral. Den levereras med fyra sektioner som stöder upp till 20 enheter per sektion, tre övervakade utgångar för larmdon samt en för övervakad larmöverföring. Dessutom två konventionella utgångar för brand och fel, samt två konfigurerbare ingångar för övervakning och kontroll.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som snabbt kan konfigureras, erbjuder systemet en mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag.

Tillval

Centralen stöder två typer av utgångskort; ett med fyra stycken standardreläer och ett med fyra stycken övervakade utgångar för larmdon. Med dessa kort kan centralen expanderas med upp till åtta extra utgångar. Dessa utgångar kan fritt programmeras för olika funktioner.

Enkelt handhavande

Centralen är grundprogrammerad men kan enkelt programmeras för övriga tillkommande funktioner. Centralens in- och utgångsfunktioner programmeras på centralens front. Larmdon och larmöverföring kan fördröjas upp till 10 minuter.

Passar alla miljöer och användare

1X-systemets mångsidighet gynnar fastighetsägare och installatörer. Centralen har en tilltalande design som passar med all inredning.

Skandinavisk brandkårsnyckel

Samtliga modeller levereras med skandinavisk brandkårsnyckel.

Avancerad teknik

1X brandlarmcentral erbjuder senaste teknik för konventionella centraler för små till medelstora brandlarmsystem. Centralen indikerar då någon detektor är smutsig och behöver bytas. Detektorns kammaren byts lätt på plats och med detta är systemet åter snabbt i normal drift.

Godkännanden

Produktlinjen har följande ackrediteringar:

- SBSC-intygad



Standardprestanda

- Avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Övervakad larmsändarutgång
- EN54-godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Statusändring av dag-/nattfunktion
- Extern 24 VDC-utgång med återställningsmöjligheter
- Extern ingångsstyrning
- Programmerbara utgångar med eller utan övervakning
- Mixade sektioner (detektor och larmknapp på samma sektion)
- Inbyggd synkronisering av larmdon och blyxtljus
- Diagnostest på fronten
- Enmanstest
- CleanMe™
- Försedd med skandinavisk brandkårsnyckel
- SBSC-intygad
- EN54-godkänd

1X-F4-SC-06

Konventionell brandlarmscentral med skandinavisk nyckel – 4 sektioner

- EN54:2, EN54:4 och CE godkänd
- CPD certifierad
- NEN2535, NBNS21-100 och BS5839-1 kompatibel

- WEEE kompatibel
- RoHS kompatibel

Tekniska data

| | |
|--|-----------------------------------|
| Driftspänning | 110 VAC/60 Hz eller 240 VAC/50 Hz |
| Tolerans | +10% / -15% |
| Strömförbrukning (max) | 2A @ 110/240 VAC |
| Kabel specifikation | 3 x 1.5 mm ² |
| Batterier | 2 x 12V - 7.2 Ah (SLA) |
| Centralens spänning | 2A @ 24 VDC |
| Strömförbrukning i vila (inga enheter) | |
| Strömförbrukning vid larm (inga enheter) | |
| Sektioner | 4 |
| Spänning ut | 22 VDC (18-24 VDC) |
| Belastning (max) | 65 mA |
| Kabel resistens (max) | 40 ohm |
| Kabel kapacitans (max) | 500 nF |
| Enheter per sektion (max) | 32 (beroende på detektorval) |
| Ingångar | 2 |
| Kabel resistens (max) | 100 ohm |
| Övervakade utgångar | 4 |
| Spänning ut | -15 till +28 VDC |
| Belastning (max) | 250 mA |
| Utgångar | 2 |
| Belastning | 2 A @ 30 VDC |
| Auxiliary spänningsutgång | |
| Spänning ut | 21 till 28 VDC |
| Belastning (max) | 250 mA @ 25 °C/195 mA @ 40 °C |
| Miljö | |
| Lagringstemperatur | -10 till +70°C |
| Drifttemperatur | -10 till +40°C |
| Luffuktighet (icke kondenserande) | 10 till 95% |
| IP klass | IP30 |
| Mått | |
| Storlek | 435 x 320 x 129 mm |
| Vikt (utan batterier) | 2.8 kg |
| Färg | RAL7035 |
| Kabelingångar (topp / botten / baksida) | Ø 20 mm - 14 / 2 / 12 |

Order data

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|--|
| 1X-F4-SC-06 | Konventionell brandlarmscentral med skandinavisk nyckel – 4 sektioner |
| 2010-1-RB | Reläkort – icke övervakad (tillhör konventionell brandlarmscentral) |
| 2010-1-SB | Kort med övervakade utgångar (tillhör konventionell brandlarmscentral) |
| B712 | Sealed Lead-Acid Battery - 12V 7Ah |

